

Tehnički list za artikl: MX340342F2

Kombinacija MX prekidača tip EN, 4P/ 400A/70kA i FID do 2A

Uređaj Prekidač snage, Nazivna struja 400A, Prekidna moć (400V) 70kA, Veličina 3,
Okidač Elektronički okidač - Tip EN, Polovi 4, Bemessungsfehlerstrom:
100mA-300mA-1A-2A

The logo consists of the letters 'MX' in a large, bold, sans-serif font, with the word 'SERIE' in a smaller, bold, sans-serif font directly below it. The entire logo is centered within a thin red rectangular border.

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	185,00
Neto visina (mm)	355,00
Neto masa (kg)	2,10
EAN	9004840905939
Disipacija snage (W)	96,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Prekidač snage
Standard	EN 60947-2
Nazivna struja (A)	400
Nazivni napon	< 690VAC
Prekidna moć (400V) (kA)	70
Veličina	3
Okidač	Elektronički okidač - Tip EN

Tehnički podaci - nastavak

Polovi	4
Stupanj zagađenja	3
IP stupanj zaštite	IP40
Mehanički životni vijek	15000 operation cycles
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	12000
Nazivna granična prekidna moć Icu (kA)	70
Nazivna pogonska prekidna moć Ics (kA)	70
AC 380/400/415V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 440V	70kA (Icu) / 70kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	12kA (Icu) / 12kA (Ics)
Električni životni vijek (sklopnih ciklusa)	
AC 415V, In	4000
AC 690V, In	1500

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Kombinacija MX prekidača tip EN, 4P/400A/70kA i FID do 2A	
Uređaj Prekidač snage, Nazivna struja 400A, Prekidna moć (400V) 70kA, Veličina 3, Okidač Elektronički okidač - Tip EN, Polovi 4, Bemessungsfehlerstrom: 100mA-300mA-1A-2A	MX340342F2
Dodatni pribor	
Komunikacijski modul Modbus-RTU 24V DC, 1.5m	MX290000
-	
Komunikacijski modul Modbus-RTU 230V AC, 1.5m	MX290001
-	
Uređaj za zatvaranje pomoću poluge, za MX3	MX390199
-	
Box priključna stezaljka za MX3, 120-240mm ² , 1 komad	MX390015
ALU/Cu, Moment pritezanja 35Nm	
Širinski produžetak priključaka za 4P MX3, 8 komada	MX390020
Sadržano 8 komada po artiklu za 4-polni MX3 (za gornji i donji dio)	
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 4P MX3, kratka	MX390781
za gornji i donji dio, Polovi 4	
Zaštita od dodira priključnih stezaljki, za 4P MX3, duga	MX390784
za gornji i donji dio, Polovi 4	
Tunel stezaljka 2x 120-240mm ² za MX3, 1 komad, max. 500A	MX396730
ALU/Cu, Control connection: M3, Pribor Tehnologija priključenja, Veličina 3	
Tunel stezaljka 4x 95mm ² za MX3, 1 komad, max. 500A	MX396731
ALU/Cu, Control connection: M3, Pribor Tehnologija priključenja, Veličina 3	
Stražnji priključak za 4-polne MX3	MX396735
-	
Utično postolje za MX3, 4-polno	MX396872
-	
Sigurnosni isklonik za ut. postolje za MX3, termički okidač	MX396873
-	
Sigurnosni isklonik za ut. postolje za MX3,elektron. okidač	MX396874
-	
Fazne pregrade na priključnim stezaljkama, za MX3	MX396870
-	
Zakretna ručica (kompl.) za MX3, zaključavanje, term. isklop	
Montaža direktno na prekidač s termomagnetskim okidačem, IP40, ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.	MX390125
Zakretna ručica (kompl.) za MX3, zaključavanje, elek. isklop	
Montaža direktno na prekidač s elektroničkim okidačem, IP40, ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjeraMX390126 5-8mm.	

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Zakretna ručica na vrata za MX3, zaključavanje, term. isklop	
Montaža na vrata ormara. Duljina osovine: 50cm. Za prekidač s termomagnetskim okidačem. IP55. Ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.	MX390172
Zakretna ručica na vrata za MX3, zaključavanje, elek. isklop	
Montaža na vrata ormara. Duljina osovine: 50cm. Za prekidač s elektroničkim okidačem. IP55. Ručica se u položaju "OFF" može zaključati s 1 do 3 lokota promjera 5-8mm.	MX390173
Mehanička blokada za 4-polne MX3	MX391582
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 110V AC	MX299462
Trenutni isklop kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 220-240V AC	MX299471
Trenutni isklop kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 380-415V AC	MX299473
Trenutni isklop kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 24V DC	MX299481
Trenutni isklop kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklonik za MX2/MX3, 220V DC	MX299489
Trenutni isklop kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 110V AC	
Trenutni isklop kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX299567
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 220-240V AC	
Trenutni isklop kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX290154
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 380-415V AC	
Trenutni isklop kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX291607
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 24V DC	
Trenutni isklop kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX299736
Daljinski isklonik za MX2/MX3, 220V DC	
Trenutni isklop kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX299742
Motorni pogon za MX3, 24V DC	MX399837
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	
Motorni pogon za MX3, 110V AC/110-120V DC	MX399838
IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Motorni pogon za MX3, 220-240V AC/220V DC IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	MX399832
Motorni pogon za MX3, 380-415V AC IP40, Radni napon: 85% do 110%Un	MX399833
FID član za MX3, 4P, tipA, 50mA-200mA-0.5A-1A	MX394610
FID član za MX3, 4P, tipA, 100mA-300mA-1A-2A	MX394612
Pomoćni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt -	MX199411
Alarmni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt -	MX199511