

Tehnički list za artikl: PVAC0100-N

Tipski RO AC FN 100kW (AT tržište NÖ); V=1000 Š=800 D=400mm

nije za prodaju u Hrvatskoj



SCHRACK-Info

- AC-Sammelschränke für 50kW, 100kW und 250kW
- Fertig konfigurierte Verteiler
- Für Innenraumanwendung
- Anschluss der einzelnen Wechselrichter über NH-Lasttrenner:
 - PVAC0050-N (50kW): 2x NH-Lasttrenner Gr.000
 - PVAC0100-N (100kW): 4x NH-Lasttrenner Gr.000
 - PVAC0250-N (250kW): 6x NH-Lasttrenner Gr.000
- Anschlussquerschnitt NH-Lasttrenner Gr.000: Cu 2,5 bis 50mm²
- Überspannungsableiter Typ B+C

- Netzeinspeisung über Leistungsschalter mit Motorantrieb und Unterspannungsauslöser
- Anschlussquerschnitt Leistungsschalter:
 - PVAC0050-N (50kW): Cu/Al-Kabel 1x16 bis 185mm²
 - PVAC0100-N (100kW): Cu/Al-Kabel 1x16 bis 185mm²
 - PVAC0250-N (250W): Cu/Al-Kabel 2x50 bis 240mm²
- Netzteil mit USV-Funktion entsprechend TOR-Erzeuger Typ A Regeln
- Steuerspannungsabsicherung 6A
- Netz- und Anlagenschutz URNA0345AT
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP54
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)

Tehnički podaci

Neto širina (mm)	800,00
Neto visina (mm)	1.000,00
Neto dubina (mm)	400,00
Boja	RAL 7035 (svijetlo siva)
IP stupanj zaštite	IP54
Tip	Completely configured distributor
Klasa zaštite	I
Norma	EN 61439-1
Montažna ploča	Pocinčani čelični lim 2mm
Opterećenost montažne ploče (kg)	200
Broj vrata	1
Otpornost na udarce	IK10
Austrijske pokrajine	Donja Austrija
Snaga (W)	100k
Nazivni napon	400V
Nazivna struja (A)	250
EAN	9004840917802
Osnovna oznaka	Enclosure

Stückliste AC-Sammelschrank 100kW, PVAC0100-N:

	Stück	Artikelnummer	Beschreibung
Gehäuse	1	WSA1008409	Wandgehäuse 1-türig Stahlblech, H=1000 B=800 T=400mm
1.Reihe	1	IS503705	D02-Lasttrennschalter ARROW S, 1-polig, 63A
	1	IS503763	D02-Lasttrennschalter ARROW S, 3-polig, 63A
	1	ZR5ER011	Duofunktionsrelais einschalt- und rückfallverzögert, 24-240VAC/DC, 1 Wechsler, 8A/250V
	1	URNA0345AU	Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) für Anlagen, AU Konfiguration
	1	IK021931	EVU-Klemmsatz für NA-Schutz Niederösterreich (EVN)
	1	LP920240	Netzteil 20W mit USV Funktion für DIN-Schiene
	1	IS211240-A	Blitz-/Überspannungsableiter 4+0 TNS, I+II (B+C), 275V, 12,5kA
2.Reihe	2	IS505068	Kupfer-Sammelschiene, blank 274 A (320 A), 20x5mm, 2m
	1	MC225233	Leistungsschalter Type VE, 3-polig, 50kA, 250A
	1	MC299833	Fernantrieb 208-240VAC zu MC2, nicht synchronisierbar
	1	MC299509	Unterspannungsauslöser 24VDC zu MC2/3
	4	IS505019AB	Reiter-NH-Lasttrenner Gr.000 bis 125A für 60mm System, Abgang unten
	1	IS505019AT	Reiter-NH-Lasttrenner Gr.000 bis 125A für 60mm System, Abgang oben

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Tipski RO AC FN 100kW (AT tržište NÖ); V=1000 Š=800 D=400mm nije za prodaju u Hrvatskoj	PVAC0100-N
Dodatni pribor	
WSA Adapterska priрубnica, tip C sa 1 otvorom, za ormare: WSA5040300, WSA6040300, WSA6080300, WSA6080302, WSA8040300, WSA8080300, WSA1008300, WSA1208300	WSAVBF05
Plastična uvodnica kabela za prir. WSTVBF, 6 uvoda, IP65 direktna montaža na adapterske priрубnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	WSTBT2130G
Plastična uvodnica kabela za prir. WSTVBF, 17 uvoda, IP55 direktna montaža na adapterske priрубnice, 4x plastični vijci za montažu sadržani u isporuci	WSTBT2117G